

**FISA TEHNICA****Informatii tehnice**

Putere Standby (ESP)	kVA	330
	kW	264
Putere Prime (PRP)	kVA	300
	kW	240
Factor de putere	cos $\phi$	0,8
Frecventa	Hz	50
Tensiune	V	230/400

**Putere Standby (ESP)**

Puterea Standby reprezinta puterea maxima disponibila la o sarcina variabila, in conditiile de functionare prevazute, pe care un grup electrogen este capabil sa o asigure, in caz de pana de curent sau in conditii de testare, pentru maxim 500 ore de functionare pe an. Nu se admite suprasarcina.

**Putere Prime (PRP)**

Puterea Prime reprezinta puterea continua pe care un grup electrogen este capabil sa o asigure in mod continuu in timp ce alimenteaza o sarcina electrica variabila, atunci cand functioneaza pentru un numar nelimitat de ore pe an, in conditiile de exploatare convenite, intervalele de mentenanta si procedurile fiind efectuate in modul stabilit de catre producator.

**Dimensiuni si greutate**

Lungime	mm	4000
Latime	mm	1300
Inaltime	mm	1900
Greutate	kg	2900
Capacitate rezervor	litri	350
Tip structura	Carcasa insonorizata	

<b>Motor</b>	<b>Doosan</b>	
Model	-	PI126TI-II
Nr. cilindri	-	6 in linie
Capacitate motor	cmc	11051
Alezaj	mm	123
Cursa	mm	155
Rata de compresie	-	17,1:1
Sistem de racire	-	Cu apa
Tip regulator de turatii	-	Electronic
Turatia motorului	rpm	1500
Putere mecanica	kWm	272
Capacitate baie de ulei	litri	23
Capacitate lichid de racire	litri	51
Rezistenta preincalzire antigel	-	Da
Redresor de baterie	-	Da
Consum de combustibil	100%	77,6 L/h
	75%	51,6 L/h
	50%	34,9 L/h

<b>Alternator</b>	<b>WEG</b>	
Model	-	250MI10AI
Putere (Standby)	kVA	350
Sistem de excitatie	-	AVR, fara perii
Grad de protectie	-	IP 23

<b>Panou de comanda</b>	<b>Deep Sea - Anglia</b>
<b>Instrumente</b>	<b>Alarmer</b>
Voltmetru	Start ratat
Ampermetru	Incarcare baterie
Frecventmetru	Presiune scazuta ulei
Contor orar	Temperatura ridicata apa
Istoric evenimente	Nivel scazut combustibil
Afisaj LCD+LED	Oprire de urgenta
Port comunicatii	Supraturatie

- Produs certificat conform ISO 9001, ISO 14001 si CE.
- Informatiile si imaginile prezentate in acest document sunt cu titlu informativ si pot suferi modificari fara un anunt in prealabil.



### MARRO ELECTRIC SYSTEMS

Strada Palisandrului, nr. 14, sector 1, Bucuresti  
office@marro.ro

[www.marro.ro](http://www.marro.ro)